



适用于 Yokogawa 系统、CENTUM VP 系统和 ProSafe 系统的 PR 背板

YOKOGAWA 
经过 Yokogawa 正式测试和认证



选型指南

System brand	System type	I/O card	I/O 类型	背板/订购编号	模块*	电缆类型***
Yokogawa	CENTUM VP	AAI141	16 x 模拟输入	7908-YoCen-A2B	8 x 9106xxB 或 8 x 9113xB	KS1-xx或同等规格
-	-	AAI841	8 x 模拟输入, 8 x 模拟输出	7908-YoCen-B2F	4 x 9106xxB 或 4 x 9113xB 或 4 x 9107xB	KS1-xx或同等规格
-	-	ADV151	32 x 数字输入	7916-YoCen-C2H	16 x 9202xxB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	ADV161	64 x 数字输入	2 x 7916- YoCen-C2H**	32 x 9202xxB	2 x AKB337-Mxxx 或同等规格
-	-	ADV551	32 x 数字输出	7916-YoCen-D2J	16 x 9203xxBx	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	ADV561	64 x 数字输出	2 x 7916- YoCen-D2J**	32 x 9203xxBx	2 x AKB337-Mxxx 或同等规格
Yokogawa	ProSafe-RS	SAI143	16 x 模拟输入	7908-YoPro-A2B	8 x 9106xxB 或 8 x 9113xB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV144	16 x 数字输入	7908-YoPro-D2H	8 x 9202xxB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV531	8 x 数字输出	7908-YoPro-E2I	8 x 9203xxAx	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV541	16 x 数字输出	7916-YoPro-F2I	16 x 9203xxAx	AKB331-Mxxx或同等规格

!! 请一定不要在同一背板上混装 I.S. 本安和 non-I.S. 非本安模块

* x=产品型号子选项。

** 请注意: 必须使用两个背板, 为 I/O 卡一共提供 32 x DI 或 32 x DO。

*** xxx 是电缆的长度。



适用于 ABB S800 系统的 PR 背板



选型指南

System brand	System type	I/O card	I/O 类型	背板/订购编号	模块*	电缆类型
ABB	S800	1 x AI810 或 1 x AI815 或 1 x AI845 或 1 x AI880	8 x 模拟输入	7908-ABBS8-A1A	8 x 9106xxA 或 8 x 9113xA	***
-	-	2 x AI810 或 2 x AI815 或 2 x AI845 或 2 x AI880	16 x 模拟输入	7908-ABBS8-A1B	8 x 9106xxB 或 8 x 9113xB	***
-	-	2 x AI810 或 2 x AI815 或 2 x AI845 或 2 x AI880	16 x 模拟输入	7916-ABBS8-A1A	16 x 9106xxA 或 16 x 9113xA	***
-	-	1 x AO810 或 1 x AO815 或 1 x AO845	8 x 模拟输出	7908-ABBS8-B1C	8 x 9107xA	***
-	-	1 x DI810 或 1 x DI814 或 1 x DI830 或 1 x DI840 或 1 x DI880	16 x 数字输入	7908-ABBS8-C1H	8 x 9202xxB	***
-	-	1 x DI810 或 1 x DI814 或 1 x DI830 或 1 x DI840 或 1 x DI880	16 x 数字输入	7916-ABBS8-C1G	16 x 9202xxA	***

!! 请一定不要在同一背板上混装 I.S. 本安和 non-I.S. 非本安模块

* x=产品型号子选项。

*** 有关更多信息，请联系我们。



适用于 ABB S800 系统的 PR 背板



选型指南

System brand	System type	I/O card	I/O 类型	背板/订购编号	模块*	电缆类型
ABB	S800	2 x DI810 或 2 x DI814 或 2 x DI830 或 2 x DI840 或 2 x DI880	32 x 数字输入	7916-ABBS8-C1H	16 x 9202xxxB	***
-	-	1 x DO810 或 1 x DO840 或 1 x DO880	16 x 数字输出	7916-ABBS8-D1I**	16 x 9203xxAx	***

!! 请一定不要在同一背板上混装 I.S. 本安和 non-I.S. 非本安模块

* x=产品型号子选项。

** 仅在查询时可用。有关更多信息，请联系我们。

*** 有关更多信息，请联系我们。



适用于所有可接线的系统和 PLC 的 PR 背板

选型指南

系统	系统型号	I/O 卡件	I/O 类型	背板/订购编号	模块*	电缆类型
通用型**	-	-	8/16 x I/O	7908-UNI-A1B	9106xxx	***
-	-	-	-	-	9107xx	***
-	-	-	-	-	9113xx	***
-	-	-	-	-	9116xx	***
-	-	-	-	-	9202xxx	***
-	-	-	-	-	9203xxxx	***
-	-	-	16/32 x I/O	7916-UNI-A1B	9106xxx	***
-	-	-	-	-	9107xx	***
-	-	-	-	-	9113xx	***
-	-	-	-	-	9116xx	***
-	-	-	-	-	9202xxx	***
-	-	-	-	-	9203xxxx	***
通用型 - HART**	-	-	8/16 x I/O	7908-UNI-H1B	9106xxx	***
-	-	-	-	-	9107xx	***
-	-	-	-	-	9113xx	***
-	-	-	-	-	9116xx	***
-	-	-	-	-	9202xxx	***
-	-	-	-	-	9203xxxx	***
-	-	-	16 x I/O	7916-UNI-H1A	9106xxA	***
-	-	-	-	-	9107xA	***
-	-	-	-	-	9113xA	***
-	-	-	-	-	9116xx	***
-	-	-	-	-	9202xxA	***
-	-	-	-	-	9203xxAx	***

!! 请一定不要在同一背板上混装 I.S. 本安和 non-I.S. 非本安模块

* x=产品型号子选项。

** 同一个背板上可以混合使用不同设备类型。

*** 有关更多信息，敬请联系我们。